

SAM ti poví, kdy je ten správný čas na vstávání

Jak fungují tlačítka?



Čas na spánek

Ještě chvíličku

Vstávat!

- SAM zavře oči, barva displeje se změní na tmavě modro.
- Půl hodiny před tím, než SAM otevře oči, změní se displej do zelené, což je pro dítě znamení, že má ještě chvíličku odpočívat.
- Dvanáct malých hvězdiček, které odpočítávají zbývajících 30 minut, se postupně začne ztrácet.
- SAM otevře oči, displej se přebarví na bílo a uprostřed displeje se objeví slunce.



Stiskni „M“ na 3 sekundy

Stiskni „UP“ na 3 sekundy

Stiskni „DOWN“ na 3 sekundy

Stiskni „UP“ a zároveň „OK“

Celková deaktivace a přechod na denní režim

Začátek krátkého/odpoledního spánku

Začátek nočního spánku

Aktivace/deaktivace zámku

Všeobecné informace

Napájení

- SAM pracuje na adaptéru, který je jeho součástí nebo na baterie (4x1,5V AA, nejsou součástí balení)
- V případě používání baterií doporučujeme omezit noční svícení na 5 minut a omezit jas displeje. Jiné nastavení výrazně snižuje životnost baterií.
- Chcete-li používat noční svícení na delší dobu, použijte jako zdroj energie raději adaptér.
- Baterie se adaptérem nedobíjí. Dobíjecí baterie je nutné dobít na samostatné dobíjecí stanici.
- Doporučujeme vložit do hodin baterie, i když pro jejich provoz používáte adaptér. V případě náhlého výpadku proudu tak uchováte veškerá nastavení.

Zámek

- Po 15-ti vteřinách se tlačítka automaticky uzamknou, tak aby si dítě případně režim nemohlo přenastavit.
- Zámek může být aktivován či deaktivován také manuálně, stisknutím tlačítek UP a OK ve stejný okamžik po dobu jedné vteřiny.
- V horní části displeje se zobrazí ikona zámku, pokud je SAM uzamčen.
- Tip: raději dětem neukazujte, jak zámek funguje.

Vybité baterie

V případě, že baterie budou zanedlouho vybité, zobrazí se uprostřed displeje ikona prázdné baterie. Použijte baterie nové nebo dobijte ty stávající.

Standby režim

Pokud se s hodinami po nějakou dobu nepracuje, displej se automaticky přepne do režimu Standby a světlo zhasne. Analogové i digitální hodiny budou i přesto stále viditelné.

Osvětlení

Pokud není displej podsvícen, zapnete jej stisknutím jakéhokoli tlačítka. Světlo se následně opět po 15-ti vteřinách vypne.

Resetování

Nečinný-li SAM tak, jak by měl, stiskněte tlačítko „reset“ na jeho spodní straně.

Nastavení menu (M)

- 🕒 Čas
- 🎵 Zvuk budíku
- 🔊 Hlasitost budíku
- ⚙️ Jas displeje
- 💡 Časovač nočního světýlka
- 🔄 Demo

Poznámka: Deaktivujte zámek k nastavení stisknutím dvou tlačítek zároveň - UP a OK.



Nastavení času

- Stisknutím UP a DOWN nalistujte ikonu času a potvrďte tlačítkem OK.
- Zvolte režim AM/PM nebo 24hodin tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.
- Nastavte hodiny tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.
- Nastavte minuty tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.



Výběr zvuku budíku

- Stisknutím UP a DOWN nalistujte ikonu not a potvrďte tlačítkem OK.
- Vybete si preferovanou melodii tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.
- 1. Ovečka
- 2. Ptáček
- 3. Klasický budík



Nastavení krátkého /odpoledního spánku

Při tomto programu můžete nastavit otevření očí ovečky po určité době. Je to z toho důvodu, že děti většinou nechodí po obědě spát ve stejný čas, ale rodiče si přejí, aby spaly určitý časový úsek. Můžete tedy nastavit odpolední spánek na 30-180 minut. Stejně tak můžete nastavit zvukový alarm po 0-60 minutách od otevření očí.

- Deaktivujte zámek stisknutím tlačítek UP a OK po dobu jedné vteřiny.
- Stiskněte tlačítko UP, zobrazí se menu pro nastavení odpoledního spánku.
- Nastavte počet minut, po které bude SAM spát (30-60-90-120-150-180 min) tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.
- Zvolte si, zda chcete probuzení doprovázet zvukovým alarmem. Pokud ano, zvolte ON, pokud ne, zvolte OFF tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.
- Pokud si nepřejete zvukový alarm, SAM zavře oči a odpolední spánek může začít.
- Pokud jste zvolili ON, můžete si nyní nastavit, kdy se zvukový alarm zapne. Tlačítky UP a DOWN lze alarm nastavit 0-60 minut poté, co SAM otevře oči.

Poznámka:

- Ikona odpoledního spánku a alarmu se zobrazí v horní části displeje, když je nastavení aktivováno.
- Hodiny si budou Vaše nastavení pamatovat napříště.
- Stisknutím tlačítka M můžete jít v menu o jeden krok zpět.

Rychlý start

Stisknutím tlačítka UP po dobu 3 vteřin se okamžitě aktivuje nastavený odpolední spánek z předchozího dne (ujistěte se, že je zámek deaktivován).

Deaktivace

K deaktivaci a návratu na denní displej stiskněte M po dobu 3 vteřin a hodiny se automaticky vrátí na počáteční obrazovku.



Nastavení hlasitosti alarmu:

- Stisknutím UP a DOWN nalistujte ikonu hlasitosti a potvrďte tlačítkem OK.
- Vybete preferovanou hladinu hlasitosti (1-7) a potvrďte OK.

Poznámka: Zvukový alarm bude fungovat pouze v případě, že jste zvolili ON při nastavení alarmu. Proto není nutné nastavovat hlasitost na nulu.



Nastavení jasu displeje:

- Stisknutím UP a DOWN nalistujte ikonu jasu a potvrďte tlačítkem OK.
- Vybete preferovanou hladinu jasu (1-7) a potvrďte OK.

Poznámka: Při používání baterií doporučujeme nastavit nejnižší hladinu jasu.



Nastavení časovače nočního světla:

- Stisknutím UP a DOWN nalistujte ikonu žárovky a potvrďte tlačítkem OK.
- Vybete preferovanou dobu tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.

- 5 minut
- 15 minut
- 30 minut
- Nepřetržitě

Poznámka: Při používání baterií doporučujeme nastavit pětiminutové svícení.



DEMO funkce :

Tato funkce Vám umožní během krátké doby projít programem usínání a vstávání, kdy můžete Vašemu dítěti ukázat, jak se SAM probudí a dá najevo, kdy je ten správný čas vstávat a kdy se ještě má spát.

- Stisknutím UP a DOWN nalistujte ikonu demo a potvrďte tlačítkem OK.
- Demo verze začne.
- Během programu můžete jít zpět na nastavení menu stisknutím tlačítka M.
- Po ukončení demo verze se displej vrátí na nastavení menu.

Poznámka: V průběhu a po ukončení demo verze je automaticky aktivován zámek tlačítek, protože děti si při demo verzi rády s hodinami hrají. Deaktivujte zámek stisknutím tlačítek UP a OK po dobu jedné vteřiny.



Nastavení času vstávání

K nastavení času vstávání stiskněte nejprve tlačítko DOWN. Tímto programem nastavujete čas, kdy SAM otevře oči. Nezávisle na tom lze také nastavit zvukový alarm v průběhu 0–60 minut poté, co SAM otevře oči.

- o Deaktivujte zámek k nastavení stisknutím dvou tlačítek zároveň - UP a OK.
- o Stiskněte tlačítko DOWN. Objeví se obrazovka pro nastavení času vstávání.
- o Vyberte si nastavení v AM/PM módu nebo 24hodinového módu a potvrďte tlačítkem OK.
- o Nastavte hodinu tlačítky UP a DOWN a potvrďte OK.
- o Stejně postupujte pro nastavení minut.
- o Zvolte, zda chcete probuzení SAMa doprovázet zvukovým alarmem tlačítky UP a DOWN. ON znamená že ano, OFF znamená, že SAM zavře oči a nastavení ranního vstávání je hotovo.
- o Pokud jste zvolili ON, můžete si nyní nastavit, kdy se zvukový alarm zapne. Tlačítky UP a DOWN lze alarm nastavit 0–60 minut poté, co SAM otevře oči.
- o Aktivované nastavení se zobrazí v horní části displeje hodin malými ikonkami.
- o SAM si bude pamatovat Vaše nastavení i pro další dny.
- o Stisknete-li tlačítko M, jdete automaticky v nastavení o jeden krok nazpět.

Rychlý start

Stisknutím tlačítka DOWN po dobu 3 vteřin se okamžitě aktivuje nastavené vstávání z předchozího dne (ujistěte se, že je zámek deaktivován).

Deaktivace

K deaktivaci a návratu na denní displej stiskněte M po dobu 3 vteřin a hodiny se automaticky vrátí na počáteční obrazovku.

- o Q: SAM neotevřel při probuzení oči.
A: Pravděpodobně máte téměř vybité baterie. Použijte tedy nové.

- o Q: Pokud nechci použít zvukový alarm, musím snížit jeho hlasitost v nastavení?
A: Nikoli, můžete jej zcela vypnout přepnutím u ON na OFF.

FAQ

- o Q: Pokud je SAM vypnut, pamatuje si nastavení hodin?
A: Pamatuje si je pouze v případě, že jsou v přístroji umístěny baterie. Doporučujeme tedy mít baterie i jako zálohu.
- o Q: Tlačítka občas nereagují, když je stisknu.
A: Pravděpodobně máte aktivován zámek. K deaktivaci stiskněte tlačítka UP a OK ve stejný okamžik po dobu jedné vteřiny.
- o Q: Jak dlouho vydrží sleeptrainer při používání baterií?
A: Vždy se ujistěte, že používáte kvalitní alkalické baterie. Doporučujeme také omezit noční svícení na 5 minut a snížit jas displeje. Pak vydrží baterie zhruba po 4 týdny.
- o Q: Mohu nastavit jiný čas vstávání a jiný čas zvukového alarmu?
A: Ano, při nastavování ranního probuzení i odpoledního spánku lze nastavit alarm odděleně.
- o Q: Jak mohu zabránit tomu, aby si děti s tlačítky hrály a měnily nastavení?
A: Hodiny automaticky aktivují zámek po 30 vteřinách. To můžete udělat i manuálně stisknutím zároveň tlačítek UP a DOWN.
- o Q: Existuje Demo verze, díky které lze dětem předvést, jak bude SAM fungovat?
A: Ano, Demo verze je v nastavení a během 30 vteřin předvede funkce Sleeptrainera.
- o Q: Jak poznám, že mám hodiny nastavené?
A: V horní části obrazovky jsou aktivované ikony, díky kterým se přesvědčíte, jaké funkce máte nastavené.

Bezpečnostní upozornění

Sleeptrainer SAM je nízkonapětové zařízení, napájené adaptérem nebo bateriemi (4x1,5V, AA). Pro Vaši bezpečnost a dlouhou trvanlivost Vašeho výrobku dodržujte běžné bezpečnostní pokyny:

- o Tento produkt není hračka. Ujistěte se, že je z dosahu malých dětí a zabraňte tomu, aby si dítě s hodinami, elektrickou šňůrou či bateriemi hrálo.
- o Hodiny jsou určeny pouze k používání v interiéru. Nikdy je nedávejte do blízkosti vody či jakékoli vlhkosti.
- o Hodiny jsou robustní, ale pokud spadnou z výšky na tvrdou podložku, mohou se poškodit.
- o V napájecí šňůře je sice pouze nízké elektrické napětí, přesto dbejte své bezpečnosti.
- o Vstup adaptéru by při používání neměl být ničím zablokován.
- o Elektrostatický výboj může ovlivnit správné fungování Sleeptrainera. V takovém případě přístroj resetujte.
- o Na hodiny ani na adaptér by se v žádném případě neměla dostat voda či vlhkost. Ujistěte se, že vázy, nápoje atd. jsou v dostatečné vzdálenosti.
- o Produkt používejte vždy s adaptérem, který je jeho součástí.
- o Uchovejte si tyto instrukce pro budoucí reference.

Technické specifikace

Sleeptrainer SAM od holandské firmy ZAZU splňuje všechny potřebné normy a regulace EU:

- o EC 1275/2009 pro hodiny a EC 278/2009 pro výrobky napájené vnějším zdrojem
- o 2006/95/EC upravující výrobky s nízkým napětím
- o 2004/108/EEC
- o 2011 /65/EU

Při likvidaci tohoto výrobku chraňte životní prostředí a nevyhazujte jej do běžného odpadu.

Záruční doba

Záruční doba činí dva roky, ale nevztahuje se na běžné opotřebení či defekty vzniklé nesprávným používáním.

Výrobce
ZAZU
Posbus 299
3740 AG CW Baarn
NL

ZAZU

easy
fun
learn
trust



Návod k obsluze

SAM

Sleeptrainer & noční světýlko